

# PowerMaster-10 G2 /

## Hurtig brugervejledning

SuperVision  
Alarmteknik

### Tilkobling og frakobling af systemet

Trin	Betjening	Brugerhandling	Bemærkninger	
Valgmulighed	1	Tryk på knappen for valg af område og vælg et OMRÅDE (hvis områder er aktiveret) – anvendes til at opdele alarmsystemet ind i tre individuelt kontrollerbare områder	efterfulgt af enhver kombination af   eller	Der vil høres et "protest" bip, når der vælges et område uden indlæste detektorer / tilbehør.
	Valgmulighed	2	FULD tilkobling – anvendes til at tilkoble systemet, når det beskyttede område fortales helt.	+  ] eller indtast kode
NAT tilkobling – anvendes til at tilkoble systemet, når der er personer til stede inden for det beskyttede område.		+  ] eller indtast kode	Indikator for TILKOBLING slukkes under frakoblet tilstand. Frakobling af systemet stopper også sirenealarmen, uanset om alarmer er udløst under tilkoblet eller frakoblet tilstand.	
Frakobling (OFF) – anvendes til at nulstille kontrolpanelet til normal standby tilstand		+  ] eller indtast kode		
Hurtig FUL99DT tilkobling (hvis hurtig tilkobling er aktiveret) – anvendes til at tilkoble i FULD tilstand uden en brugerkode				
Hurtig NAT tilkobling (hvis hurtig tilkobling er aktiveret) – anvendes til at tilkoble i NAT tilstand uden en brugerkode				
Tvungen FULD tilkobling (system ikke klar) – anvendes til at tilkoble alarmsystemet i FULD tilstand, når en af systemzonerne er forstyrret		+  ] eller indtast kode for gøre "protest" buzzeren lydløs		
Tvungen NAT tilkobling (system ikke klar) – anvendes til at tilkoble alarmsystemet i NAT tilstand, når en af systemzonerne er forstyrret		+  ] eller indtast kode for gøre "protest" buzzeren lydløs		
Valgmulighed	3	STRAKS – anvendes til at tilkoble i straks-tilstand, uden en adgangsforsinkelse.	(efter tilkobling NAT/FULD) 	
	NØGLETILKOBLING – anvendes for nøglesendere 5 til 8 (PowerMaster-10 G2 / 23 til 32 PowerMaster-30 G2)			

Bemærk: Fabrikens standard masterbrugerkode er 1111. Koden er ikke påkrævet, hvis installatøren har tilladt hurtig tilkobling. Skift straks fabrikens standardkode til en hemmelig kode med det samme (se Kapitel 6, afsnit B.4 i brugervejledningen til PowerMaster-10/30 G2).

### Første alarmer

Alarmer	Handlinger	Bemærkninger
Nødkaldsalarm	(≈ 2 sek.)	For at stoppe alarmer, tryk på  og test derefter din gyldige brugerkode ind.
Brandalarm	(≈ 2 sek.)	
Panikalarm	+   (≈ 2 sek.)	

### Forberedelse til tilkobling

Inden tilkobling, sørg for at der vises KLAR.

TT:MM KLAR Dette indikerer, at alle zoner er sikret og du kan tilkoble systemet som ønsket.

Hvis mindst en zone er åben (forstyrret) vil displayet vise:

TT:MM Ikke KLAR Dette indikerer, at systemet ikke er klar for tilkobling og i de fleste tilfælde, at en eller flere zoner ikke er sikret. Det kan dog også betyde, at der er en uløst tilstand, såsom en bestemt fejltilstand, jamning mv., afhængigt af systemopsætningen.

# PowerMaster-10 G2 /

## Hurtig brugervejledning



SuperVision  
Alarmteknik

For at se åbne zoner, klik på **OK**. Detaljer og placering af den første åbne zonedetektor (normalt en åben dør eller vinduesdetektor) vises. For at rette den åbne zone, skal detektoren findes og sikres (luk døren eller vinduet) – se "enhedsfinder" nedenfor. Hvert klik på **OK** vil vise en anden åben zone eller fejlindikation. Det anbefales kraftigt, at rette den åbne zone(r), og derved nulstille systemtilstanden til "klar for tilkobling". Hvis du ikke ved hvordan dette gøres, kontakt din installatør.

**Bemærk:** For at forlade ethvert trin og komme tilbage til "KLAR" displayet, klik på **←**.

**Enhedsfinder:** PowerMaster systemet har en effektiv enhedsfinder, der hjælper dig til at identificere åbne eller fejlramte enheder indikeret på LCD-displayet. Når LCD'et viser en åben eller fejlramt enhed, vil LED'en på den respektive enhed blinke som indikation for "det er mig". "Det er mig" indikationen vil vises på enheden inden for maks. 16 sekunder og vil vare så længe som LCD'et viser enheden.

### Zone omgåselskema

Omgåelse gør det muligt kun at tilkoble en del af systemet og på samme tid tillade fri bevægelse for personer inden for bestemte zoner, når systemet er tilkoblet. Det anvendes også til midlertidigt at fjerne zoner med servicefejl, der kræver reparation eller til at deaktivere en detektor, hvis du f.eks. er ved at dekorere et lokale.

Du kan indstille zone omgåselskemaet til f.eks., at rulle gennem oversigten af registrerede (indlæste) detektorer i dit PowerMaster system og til at omgå (deaktivere) fejlramte eller forstyrrede detektorer (enten KLAR eller IKKE-KLAR) eller til at nulstille (genaktivere) OMGÅEDE zoner detektorer.

Når du har indstillet et omgåselskema, kan du anvende følgende 3 valgmuligheder:

- Hurtigt nulstille en omgået zone, f.eks. for at genaktivere den omgåede zone – se Kapitel 6, afsnit B.1 i PowerMaster-10/30 G2 brugervejledning.
- Hurtigt gennemse de omgåede zoner – se Kapitel 6, afsnit B.2 i PowerMaster-10/30 G2 brugervejledning.
- Gentag (genkald) det sidst anvendte zone omgåselskema – se Kapitel 6, afsnit B.3 i PowerMaster-10/30 G2 brugervejledning.

### Hændelsesbesked via telefon

PowerMaster kan programmeres til selektiv afsendelse af hændelsesbeskeder til private telefonabonnenter – se Kapitel 6, afsnit B.11 i PowerMaster-10/30 G2 brugervejledning.

#### PowerMaster-10 G2 kontrolpaneler

I tilfælde af alarm, vil følgende tale-signal sendes til private telefoner ved hændelsesrapportering:

\* BRAND: ON – ON – ON – pause.... (- - - - - .....

\*\* INDBRUD: ON konstant (.....).

\*\*\* NØDKALD: 2-tonet sirene; som en ambulance.

For at stoppe alarmbeskeden – tryk på "2" på din telefons tastatur. Alarmlyden vil stoppe med det samme.

#### PowerMaster-30 G2 kontrolpaneler

Når den opkaldte part svarer et opkald fra PowerMaster-30, vil denne høre en talebesked bestående af "husidentiteten" og den hændelsestype, der er opstået.

Den kaldte part kan bekræfte beskeden ved at trykke på en knap på telefonens tastatur, som følgende.

Kommando	Nøgle
Kun bekræftelse: PowerMaster frakobler linjen og betragter hændelsen for fuldt rapporteret.	2
Bekræftelse og aflytning: Det beskyttede område "aflyttes" for lyde i 50 sekunder. Den kaldte part kan forlænge aflytningssessionen ved at trykke [3], inden PowerMaster frakobler linjen, eller trykke [1] for at tale.	3
Bekræftelse og tale: Den kaldte part kan tale i 50 sekunder, til hvem der måtte være i det beskyttede område. Den kaldte part kan forlænge "tale" sessionen ved at trykke [1], inden PowerMaster frakobler linjen, eller trykke [3] for at lytte.	1
Bekræftelse og 2-vejs kommunikation: Du og den kaldte part kan tale og lytte uden at skulle skifte systemet fra "aflytning" til "tale" og modsat i 50 sek. (kan forlænges).	6
Bekræftelse og anmodning om statusrapport: PowerMaster vil udstede en verbal rapport over systemets status. F.eks.: [Frakoblet – klar for tilkobling] eller [frakoblet – bagdør åben] eller [Frakoblet – alarm i hukommelse].	9